

BJF-S66 with FS-P3S



BJF-S66

In de afgelopen decennia heeft Björn Juhl versterkers gemaakt en ontworpen voor beroemde spelers en studioartiesten over de hele wereld. De prijs van zijn handgemaakte versterkers lag echter buiten het bereik van de meeste gitaristen. De BJF-S66 maakt Björns ontwerpen en visie bereikbaar voor spelers met elk budget.

Voor de BJF-S66 identificeerde Juhl de legendarische Amerikaanse black-face versterkers uit het midden van de jaren '60 als de basis voor zijn klankpalet. Deze versterkers worden al lang geroemd als geweldige "plug & play" versterkers, maar ook als fantastische pedaalplatforms voor gitaristen die graag veel tonale variatie aan hun voeten hebben.

De BJF-S66 maakt gebruik van een extreem efficiënte klasse D eindversterker en de voorversterker is een discrete, volledig analoge solid-state signaalpad voor een pure toon.

De ultracompacte BJF-S66 heeft 2 kanalen - rhythm en lead, met instelbare lead boost - plus 3-bands EQ regelaars, een bright schakelaar, kanaalspecifieke reverb level en decay regelaars, en tremolo regelaars.

Op het achterpaneel vind je een Effects Loop Send/Return, Preamp Out, Speaker Out en voetschakelaaringangen. Kanaalselectie, FX-loop (aan/uit) en tremolo (aan/uit) zijn optioneel te bedienen met een voetschakelaar, afzonderlijk of met de FS-P3 3-weg voetschakelaar.

De BJF-S66 kan luidsprekers van 4 ohm tot 16 ohm aansturen. Vermogen: 100W bij 4 ohm / 66W bij 8 ohm / 30W bij 16 ohm.

Met een modern ontwerp en moderne bouwtechnieken vangt de BJF-S66 de essentie van dat beroemde geluid uit het midden van de jaren 60, terwijl hij klein en licht genoeg is om in een gigbag te passen en robuust genoeg om de ontberingen van de weg aan te kunnen.

Specs

- Ingangsimpedantie: 1 MΩ
- Uitgangsvermogen: 30W / 16Ω | 66W / 8Ω | 100W / 4Ω
- Rhythmkanaak: GAIN, MASTER, REVERB LEVEL, REVERB DECAY
- Leadkanaal: GAIN, LEAD DRIVE, MASTER, REVERB LEVEL, REVERB DECAY
- 3 band EQ (gedeeld)
- BASS: 70Hz + -20dB
- MID: 450Hz +-10dB
- TREBLE: 2KHz + -20 dB
- BRIGHT schakelaar: +10 dB at 4 KHz
- Tremolo (gedeeld): DEPTH & SPEED.

Voetschakelaar: FX Loop (ON/OFF), Channel Select en Tremolo (ON/OFF) kunnen allemaal worden bediend via een voetschakelaar, met de One Control FS-P3 (apart verkrijgbaar) of een of meer standaard (single latch) voetschakelaars.

Afmetingen: 26,5 (B) × 9,5 (D) × 10,3 (H) cm (exclusief knoppen)
Gewicht: 1,62 kg

FS-P3S

De One Control FS-P3S is een voetschakelaar die rechtstreeks kan worden aangesloten op de BJF-S serie versterkers. De FS-P3S gebruikt de meegeleverde CAT5-kabel en wordt aangesloten op de voetschakelaaraansluiting op het achterpaneel van de BJF-S serie versterkers.

Je kunt de effectloops regelen, het kanaal van de versterker omschakelen en het effect gemakkelijk aan je voeten binnenhalen. De huidige instellingen zijn gemakkelijk in één oogopslag te zien met de drie LED-lampjes van de FS-P3S, en je hoeft geen aparte voeding aan te sluiten.

Het nieuwe kleinere formaat van de FS-P3S werkt goed met veel kleinere borden, terwijl het vorige FS-P3 model een langer maar smaller formaat heeft. Elk van deze apparaten werkt met een van de versterkers uit de BJF-S serie.

Formaat: 11,0 (B) x 5,9 (D) x 5,8 (H) cm inclusief uitsteeksels

Gewicht: 366g

Aangesloten kabel: 3m