



INNOX MB-50

Pultleuchte mit Akku

Gebrauchshinweise & Warnungen

Gefahr durch Akku: Die INNOX MB-50 verfügt über einen eingebauten Li-Ionen-Akku. Dieser Akku befindet sich im Fuß der Leuchte.

Der eingebaute Akku hat eine Kapazität von 4000 mAh und versorgt die Leuchte je nach Helligkeitsstufe 7 bis 60 Stunden lang mit Strom.

Der Akku ist durch das Kunststoffgehäuse der MB-50 geschützt. Der Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden.

VORSICHT

Setzen Sie Akkus keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem aus.

Lassen Sie Akkus nicht in einer Umgebung mit sehr hohen Temperaturen liegen, da dies zu Explosionen oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.

Verbrennen Sie Akkus nicht, legen Sie sie nicht in einen heißen Ofen und quetschen oder zerschneiden Sie sie nicht, da dies zu Explosionen führen kann.

Setzen Sie Akkus keinem extrem niedrigen Luftdruck (große Höhe) aus, da dies zu Explosionen oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. Akkus können umweltschädliche Stoffe enthalten. Richtig recycelt sind gebrauchte Akkus eine wertvolle Quelle wiederverwendbarer Materialien. Informationen zur Entsorgung von Akkus erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

Bedienung

1. Die Leuchte hat 3 Tasten: Ein/Aus, Farbtemperatur und Helligkeit.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Licht einzuschalten, und erneut, um es auszuschalten.
3. Drücken Sie die Taste für die Farbtemperatur mehrmals, um zwischen den 4 Farbtemperaturen zu wechseln: Weiß, Warmweiß, Amber und Mischlicht.

4. Drücken Sie die Taste für die Helligkeit mehrmals, um zwischen den 3 Stufen zu wechseln: hoch, mittel und niedrig.
5. Die Leuchte hat eine Speicherfunktion: Die gewählte Farbtemperatur und Helligkeit werden gespeichert und beim nächsten Einschalten wieder verwendet.

Laden

Die Leuchte wird von einem eingebauten, wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku versorgt. Mit einer vollen Ladung hält der Akku je nach Nutzung bis zu 7 Stunden auf der höchsten und bis zu 60 Stunden auf der niedrigsten Stufe.

1. Schließen Sie das USB-Ladekabel an einen USB-Anschluss eines Computers oder Laptops oder an ein USB-Ladegerät an (z. B. ein Smartphone-Ladegerät). Die Ausgangsspannung des USB-Ladegeräts darf 5 V nicht überschreiten.
2. Das Laden dauert etwa 2,5 bis 3 Stunden. Während des Ladens blinkt die Anzeige. Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet die Anzeige blau.

Pflege

1. Laden Sie die Leuchte vor dem ersten Gebrauch 12 Stunden lang auf.
2. Wird das Licht sehr schwach, laden Sie die Leuchte rechtzeitig auf. So vermeiden Sie eine Tiefentladung und verlängern die Lebensdauer des Akkus.
3. Laden Sie die Leuchte nach Möglichkeit mindestens einmal im Monat auf.
4. Reinigen Sie die Leuchte bei Bedarf nur mit einem weichen, feuchten Tuch.
5. Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn nach einem Sturz Drähte oder innere Teile freiliegen, und melden Sie dies umgehend Ihrem Händler.
6. Verwenden Sie zum Laden niemals ein USB-Ladegerät mit einer Ausgangsspannung über 5 V.

Technische Daten

Licht	
Lichtquelle	57 SMD-LEDs
Farbtemperatur	4 Stufen (1400–7000 K)
Helligkeit	3 Stufen (hoch, mittel, niedrig)
LED-Lebensdauer	Ca. 100.000 Stunden
Leistungsaufnahme	5 W

Stromversorgung & Akku

Akku	Eingebauter Li-Ionen-Akku, 4000 mAh
Betriebsspannung	5 V
Akkulaufzeit	Ca. 7 Stunden (hoch) bis 60 Stunden (niedrig)
Laden	Über USB-C, ca. 2,5–3 Stunden
Netzteil	Nicht im Lieferumfang

Ausführung

Typ	LED-Leuchte mit Schwanenhals
Befestigung	Federklemme, an die Stärke der Oberfläche anpassbar
Länge Leuchtenkopf	400 mm
Durchmesser Schwanenhals	10 mm
Materialien	Kunststoff, Metallschlauch, Silikonschlauch
Gewicht	320 g



WEEE: Entsorgen Sie dieses Produkt ordnungsgemäß. Dieses Produkt fällt unter die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Die Anforderungen dieser Richtlinie gelten für alle Hersteller und Produzenten von Elektronikgeräten in der EU. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll. Informationen zur richtigen Entsorgung und zum Recycling von Elektronikprodukten in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde. Wenn Sie dieses Produkt nach Gebrauch richtig recyceln, schützen wir gemeinsam die Umwelt.



CE: Das CE-Zeichen zeigt an, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien und Verordnungen entspricht.

Kontakt:

Innox hardware & accessories
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
Niederlande

Bitte senden Sie keine Produkte direkt an diese Adresse. Wenn Sie ein Produkt zur Erstattung oder Reparatur zurücksenden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um eine RMA (Return Material Authorisation) zu erhalten.