



## INNOX MB-50

### Lampe de pupitre avec batterie rechargeable

#### Instructions d'utilisation & avertissements

**Danger lié à la batterie :** La INNOX MB-50 est équipée d'une batterie Li-ion intégrée. Cette batterie se trouve dans le pied de la lampe.

La batterie intégrée a une capacité de 4000 mAh et alimente la lampe pendant 7 à 60 heures, selon le niveau de luminosité.

La batterie est protégée par le boîtier en plastique de la MB-50. Elle ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.

#### ATTENTION

N'exposez pas les batteries à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.).

Ne laissez pas les batteries dans un environnement très chaud : cela peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Ne brûlez pas les batteries, ne les placez pas dans un four chaud, ne les écrasez pas et ne les coupez pas : cela peut provoquer une explosion.

N'exposez pas les batteries à une pression atmosphérique très basse (haute altitude) : cela peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement. Correctement recyclées, les batteries usagées sont une source précieuse de matériaux réutilisables. Renseignez-vous auprès de votre commune sur la collecte des batteries.

#### Utilisation

1. La lampe possède 3 boutons : marche/arrêt, température de couleur et luminosité.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer la lumière, puis à nouveau pour l'éteindre.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de température de couleur pour passer d'une teinte à l'autre : blanc, blanc chaud, ambre et lumière mixte.

4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de luminosité pour passer d'un niveau à l'autre : fort, moyen et faible.
5. La lampe dispose d'une fonction mémoire : elle retient la température de couleur et la luminosité choisies, et les réutilise à la prochaine mise en marche.

## Charge

La lampe est alimentée par une batterie Li-ion rechargeable intégrée. Avec une charge complète, la batterie tient jusqu'à 7 heures au niveau le plus fort et jusqu'à 60 heures au niveau le plus faible, selon l'utilisation.

1. Branchez le câble de charge USB sur un port USB d'un ordinateur ou d'un portable, ou sur un chargeur USB (par exemple un chargeur de smartphone). La tension de sortie du chargeur USB ne doit pas dépasser 5 V.
2. La charge dure environ 2,5 à 3 heures. Pendant la charge, le témoin clignote. Lorsque la batterie est pleine, le témoin reste bleu.

## Entretien

1. Chargez la lampe pendant 12 heures avant la première utilisation.
2. Lorsque la lumière devient très faible, rechargez la lampe à temps. Cela évite que la batterie se vide complètement et prolonge sa durée de vie.
3. Rechargez la lampe au moins une fois par mois si possible.
4. Nettoyez la lampe uniquement avec un chiffon doux et humide si nécessaire.
5. N'utilisez pas la lampe si des fils ou des pièces internes sont visibles après une chute, et signalez-le immédiatement à votre revendeur.
6. N'utilisez jamais de chargeur USB dont la tension de sortie dépasse 5 V pour charger la lampe.

## Caractéristiques techniques

| Éclairage              |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Source lumineuse       | 57 LED CMS                      |
| Température de couleur | 4 réglages (1400–7000 K)        |
| Luminosité             | 3 niveaux (fort, moyen, faible) |
| Durée de vie des LED   | Env. 100 000 heures             |
| Consommation           | 5 W                             |

| Alimentation & batterie   |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Batterie                  | Li-ion intégrée, 4000 mAh                              |
| Tension de fonctionnement | 5 V                                                    |
| Autonomie                 | Env. 7 heures (fort) à 60 heures (faible)              |
| Charge                    | Via USB-C, env. 2,5–3 heures                           |
| Adaptateur secteur        | Non fourni                                             |
| Conception                |                                                        |
| Type                      | Lampe LED à col de cygne                               |
| Fixation                  | Pince à ressort, réglable selon l'épaisseur du support |
| Longueur de la tête       | 400 mm                                                 |
| Diamètre du col de cygne  | 10 mm                                                  |
| Matériaux                 | Plastique, gaine métallique, tube en silicone          |
| Poids                     | 320 g                                                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>DEEE</b> : Éliminez ce produit de manière appropriée. Ce produit relève de la directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). Les exigences de cette directive s'appliquent à tous les fabricants et producteurs d'équipements électroniques dans l'UE.</p> <p>Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès de votre commune sur l'élimination et le recyclage des produits électroniques dans votre région. En recyclant correctement ce produit après usage, nous protégeons ensemble l'environnement.</p> |
|  | <p><b>CE</b> : Le marquage CE indique que le produit est conforme aux directives et règlements européens applicables.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Contact :**

Innox hardware & accessories  
Verrijn Stuartweg 18  
4462 GE Goes  
Pays-Bas

*N'envoyez aucun produit directement à cette adresse. Pour retourner un produit en vue d'un remboursement ou d'une réparation, contactez votre revendeur pour obtenir un RMA (Return Material Authorisation).*